

Produktinformation

HM - Rollladenmotor



Einsteckbarer Rohrmotor für Achtkantstahlwelle 60 mm Ø, inklusive Adapter, Mitnehmer und flexibler Einstellhilfe serienmäßig

Ausführungen:

HM 150 max. 26 kg Rollladengewicht

HM 250 max. 44 kg Rollladengewicht

HM 350 max. 59 kg Rollladengewicht

CE-Zeichen, VDE-Prüfzeichen, IPX4(Fremdkörper- und Spritzwasserschutz- Prüfung)

Anschluss über VDE-geprüftes Gummikabel mit 1,5 m Länge



Jetzt neu!

Jetzt neu!

Motor-typ	Dreh-Moment [Nm]	Achtkant-welle [mm]	Stabdicke [mm]	Rollladenhöhe bis					Achsum-drehung Upm	Spannung	Einschalt-dauer [min.]	Endschalt-tung [Umdr]
				1,0 m [kg]	1,5 m [kg]	2,0 m [kg]	2,5 m [kg]	3,0 m [kg]				
HM 150	15	60	14	32	30	28	26	24	16	230 V~ 50 Hz	4	0..30
HM 250	25	60	14	55	51	48	44	39	16	230 V~ 50 Hz	4	0..30
HM 350	35	60	14	76	71	65	59	53	12	230 V~ 50Hz	4	0..30

Bitte beachten: Für mehrteilige Rollladen muss die Reibung je Rollladen mit 15% berücksichtigt werden!

Art.Nr. 654940 Rohrmotor HM 150	€/St. 94,10	_____
Art.Nr. 655140 Rohrmotor HM 250	€/St. 100,30	_____
Art.Nr. 655240 Rohrmotor HM 350	€/St. 112,50	_____
Art.Nr. 655040 Motorlager zum Anschrauben	€/St. 3,74	_____
Art.Nr. 655047 Elementlager zum Anschrauben	€/St. 3,74	_____

Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Informieren Sie mich bitte über das Heinzmann-Komplettprogramm

Produktinformation

Heify - Funkfernsteuerung



Heify heißt die dezentrale Funkfernsteuerung, mit der es möglich ist, mehrere elektrische Antriebe per Funk zu bedienen. Von jedem beliebigen Raum im Haus, durch Wände, Fenster und Türen hindurch können die Antriebe je nach Anwendungsbedarf einzeln, oder in Gruppen per Funk durch einen oder mehrere Handsender angesteuert werden.

Vorteile:

- Einfache und kostengünstige Montage
- Drahtlos, deshalb geringer Installationsaufwand
- Für Renovierung und Neubau bestens geeignet
- Durch kleine Bauteile überall integrierbar
- Große Reichweite durch Frequenz von 433 MHz
- Hohe Sicherheit bei der Bedienung durch rollierenden Code
- Die Codierung erfolgt durch Lernfunktion zwischen Sender und Empfänger
- Der Empfänger wird zwischen Motorzuleitung und 220 V Netz angeschlossen



Technische Daten:

Anschluss: 230 V, 50 Hz, max. 5 A bei $\cos \varphi = 1$

Art.Nr. 656410	Heify-Funkfernsteuerung 433 MHz mit Antenne Bedienung über Funkwandtaster (2-Kanal) (für Einzel- und/oder Gruppenbedienung geeignet)	€/St. 116,10
Art.Nr. 656412	Heify-Funkwandtaster, 433 MHz (2-Kanal), zusätzlich	€/St. 35,80
Art.Nr. 656430	Heify-Funkfernsteuerung 433 MHz mit Antenne Bedienung über Funkhandsender (2-Kanal) (für Einzel- und/oder Gruppenbedienung geeignet)	€/St. 116,10
Art.Nr. 656432	Heify-Funksender, 433 MHz (2-Kanal), zusätzlich	€/St. 35,80

Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.

Informieren Sie mich bitte über das Heinzmann-Komplettprogramm